

Zählerstandsabfrage

- › Multifunktionssysteme
- › A4 Systeme
- › Fax



| Farbsysteme | |
|--------------------------------|--|
| FC15i/FC22i | Manuelles Zählwerk oben links neben dem Display. |
| e-STUDIO210c e-STUDIO310c | Taste " Programm " wählen, 1 x " Vor "-Taste drücken, der Gesamtzähler wird im Display angezeigt. |
| e-STUDIO211c e-STUDIO311c | Taste " Programm " wählen, 1 x " Vor "-Taste drücken, der Gesamtzähler wird im Display angezeigt. |
| e-STUDIO222CP e-STUDIO262CP | Taste " OK " drücken, " Menü " auswählen, " Informationsmenü " auswählen, " Menüliste " auswählen, " Menüliste ausdrucken " mit " OK " bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO263CP | Taste " OK " drücken, " Menü " auswählen, " Informationsmenü " auswählen, " Menüliste " auswählen, " Menüliste ausdrucken " mit " OK " bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO222CS e-STUDIO224CS | Taste " Settings " drücken, " System " wählen, " Scanzähler " wählen, " Scanzähler jetzt drucken " mit Taste " OK " bestätigen, „Anzahl Kopien einstellen und mit Taste " OK " bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO263CS e-STUDIO264CS | Taste " Settings " drücken, " System " wählen, " Scanzähler " wählen, " Scanzähler jetzt drucken " mit Taste " OK " bestätigen, „Anzahl Kopien einstellen und mit Taste " OK " bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO305CP | Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO305CS | Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO306CS | Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO338CS e-STUDIO388CS | Im Display „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Gerät “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO388CP | Im Display „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Gerät “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO389CS e-STUDIO479CS | Im Display „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Gerät “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |

| Farbsysteme | |
|--|---|
| e-STUDIO281c e-STUDIO351c e-STUDIO451c | Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO287CS e-STUDIO347CS e-STUDIO407CS | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO2000AC e-STUDIO2500AC | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2010AC e-STUDIO2510AC | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2050c e-STUDIO2550c | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2100c e-STUDIO3100c | Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamtzähler wird im Display angezeigt. |
| e-STUDIO2500c PRO e-STUDIO3500c PRO e-STUDIO3510c PRO | Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO2500c e-STUDIO3500c e-STUDIO3510c | Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO2505AC e-STUDIO3005AC e-STUDIO3505AC e-STUDIO4505AC e-STUDIO5005AC | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2515AC e-STUDIO3015AC e-STUDIO3515AC e-STUDIO4515AC e-STUDIO5015AC | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2020c e-STUDIO2330c e-STUDIO2820c e-STUDIO3520c/3520ci e-STUDIO4520c | Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |

| Farbsysteme | |
|---|--|
| e-STUDIO2020c e-STUDIO2330c e-STUDIO2820c e-STUDIO3520c/3520ci e-STUDIO4520c | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2040c/CSE e-STUDIO2540c/CSE e-STUDIO3040c/CSE e-STUDIO3540c/CSE e-STUDIO4540c/CSE | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2555CSE e-STUDIO3055CSE e-STUDIO3555CSE e-STUDIO4555CSE e-STUDIO5055CSE | Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO3511 e-STUDIO4511 | Taste " User Function " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO5520c e-STUDIO6520c e-STUDIO6530c | Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO5540c/CSE e-STUDIO6540c/CSE e-STUDIO6550c/CSE | Taste „ Counter “ / „Zähler“ drücken, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO5560c e-STUDIO6560c e-STUDIO6570c | Taste „ Counter “ / „Zähler“ drücken, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO5506AC e-STUDIO6506AC e-STUDIO7506AC | Im Display „ Zähler “ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO5516AC e-STUDIO6516AC e-STUDIO7516AC | Im Display „ Zähler “ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |

| Green Office | |
|---|---|
| e-STUDIO306LP/307LP | Taste " Counter " / „ Zähler “ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO3508LP e-STUDIO4508LP e-STUDIO5008LP | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |

| S/W Systeme | |
|------------------|---|
| e-STUDIO12 | Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. |
| e-STUDIO15 | Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. |
| e-STUDIO16/16S | Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. |
| e-STUDIO20/20S | Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. |
| e-STUDIO25/25S | Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. |
| e-STUDIO28 | Taste Job-Status drücken, Taste „Status“ wählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen. |
| e-STUDIO35/45 | Taste Job-Status drücken, Taste „Status“ wählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen. |
| e-STUDIO55 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| e-STUDIO65 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| e-STUDIO151/151D | Programm-Taste drücken, Menüpunkt „3“ auswählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen. |
| e-STUDIO160 | Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. |
| e-STUDIO161 | Elektronischer Zähler: „0“-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. |
| e-STUDIO163 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO165 | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO166 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO167/167i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |

| S/W Systeme | |
|--------------------|---|
| e-STUDIO181 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO182i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO200 | Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. |
| e-STUDIO203 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO203S/203SD | Programm-Taste drücken, Menüpunkt „3“ auswählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen. |
| e-STUDIO195i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO205 | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO206 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO207/207i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO211 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO212i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO2007/2507i | Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “, den Punkt „ Liste “ mit rechter Pfeiltaste auswählen und danach das Feld „ Zähler “ mit Taste „OK“ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO223 | „#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |

| S/W Systeme | |
|---|---|
| e-STUDIO232 | Taste „ User Function “ drücken – Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: „ Drucken Gesamtzähler “, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO233 | Taste „ User Function “ drücken – Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: „ Drucken Gesamtzähler “, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO237/237i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO2309A/2809A | Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “, den Punkt „ Liste “ mit rechter Pfeiltaste auswählen und danach das Feld „ Zähler “ mit Taste „OK“ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO242i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO243 | „ #-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. |
| e-STUDIO245i | Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. |
| e-STUDIO250 | Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. |
| e-STUDIO255 | Taste " Counter " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2508A e-STUDIO3008A e-STUDIO3508A e-STUDIO4508A e-STUDIO5008A | Im Display „ Zähler “ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO2518A e-STUDIO3018A e-STUDIO3518A e-STUDIO4518A e-STUDIO5018A | Im Display „ Zähler “ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO256SE | Taste " Counter " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO257 | Taste " Counter " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |

| S/W Systeme | |
|---------------|--|
| e-STUDIO280 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO282 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO283 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO305 | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO306SE | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO307 | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO332P | Taste „ Online “ drücken, „ Offline “ Anzeige erscheint, Taste Online ca. 4 Sekunden gedrückt halten. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO332S | Taste " Settings " drücken, " Berichte " wählen, " System " wählen, " Gesamtzähler " mit Taste " OK " bestätigen und ausdrucken, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO350 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO352 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO355 | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO356SE | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO357 | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO382P | Taste " OK " drücken, " Information Menü " auswählen, " Usage Report " wählen, " Copies " (Anzahl) mit Pfeiltasten angeben und mit " OK " bestätigen. Zähler wird gedruckt, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO383P | Taste " OK " drücken, " Information Menü " auswählen, " Usage Report " wählen, " Copies " (Anzahl) mit Pfeiltasten angeben und mit " OK " bestätigen. Zähler wird gedruckt, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |

| S/W Systeme | |
|--------------|--|
| e-STUDIO385P | Taste „ Einstellungen “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Berichte “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO385S | Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO403S | Taste " Settings " drücken, " Berichte " wählen, " System " wählen, " Gesamtzähler " mit Taste " OK " bestätigen und ausdrucken, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO408P | Mit den Pfeiltasten „ Einstellungen “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Berichte “ auswählen. „ Geräte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO408S | Im Display „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Gerät “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO425S | Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO430P | Taste " Menu " drücken, " Berichte " auswählen, „ Gerätestatistik “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO430S | Taste " Menüs " drücken, " Berichte " auswählen, „ Gerätestatistik “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO448S | Im Display „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Gerät “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO450 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO452 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO453 | Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO455 | Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |

| S/W Systeme | |
|------------------------------|--|
| e-STUDIO456SE | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO457 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO470P | Taste „Einstellungen“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. „Berichte“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. „Gerätestatistik“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO477S e-STUDIO527S | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO478P | Mit den Pfeiltasten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. „Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO506SE | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO507 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO520/520D | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO520P | Taste „Einstellungen“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. „Berichte“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. „Gerätestatistik“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO523 | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO525P | Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO528P | Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. „Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |

| S/W Systeme | |
|------------------|--|
| e-STUDIO530P | Taste "Menu" drücken, "Berichte" auswählen, „Gerätestatistik“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO530S | Taste "Menüs" drücken, "Berichte" auswählen, „Gerätestatistik“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO550 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| e-STUDIO555 | Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO556SE | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO557 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO600 | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO603 | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder im elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO650 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| e-STUDIO655 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO656SE | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO657 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO720/720D | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder elektronisch übermitteln . |
| e-STUDIO723 | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder elektronisch übermitteln . |

| S/W Systeme | |
|--|--|
| e-STUDIO755 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO756SE | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO757/857 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO810 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| e-STUDIO850 | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler". |
| e-STUDIO853 | Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler". |
| e-STUDIO855 | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO856SE | Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO5508A e-STUDIO6508A e-STUDIO7508A e-STUDIO8508A | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO5518A e-STUDIO6518A e-STUDIO7518A e-STUDIO8518A | Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. |
| DP 120 | Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. |
| DP 4580 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| DP 5570 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| DP 6570 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| DP 8070 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |

| Faxsysteme | |
|---------------------|--|
| DP 80/85F | Programmauswahl drücken bis 2 Listen erscheinen, dann Start, jetzt 1 Funktionsliste Start, auf dem Ausdruck unten rechts ist der Ausdruck Wert der Zähler. |
| e-STUDIO170F | Journal über Taste "Journal" ausdrucken und Druckzähler faxen. |

| Analogsysteme | |
|----------------------|---|
| 1550 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| 2060 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| 2860 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| 3560 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |
| 4560 | Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. |

Scanclicks

| S/W Systeme | |
|---|---|
| e-STUDIO167/207/237 e-STUDIO167i/207i/237i | Achtung! Nur über Top Access! Internet Browser öffnen, IP Adresse des Systems in Adresse ein-fügen, auf Counter klicken, es werden alle Zähler angezeigt, nur Netzwerk Scan weitergeben. |
| e-STUDIO182i/212i/242i | Achtung! Nur über Top Access! Internet Browser öffnen, IP Adresse des Systems in Adresse ein-fügen, auf Counter klicken, es werden alle Zähler angezeigt, nur Netzwerk Scan weitergeben. |
| e-STUDIO230/230L e-STUDIO232/282 e-STUDIO233/283 | Taste " User Function " wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. |
| e-STUDIO255/305 e-STUDIO256SE/306SE e-STUDIO257/307 | Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unter der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO281c/351c/451c | Taste " User Function " wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. |
| e-STUDIO350/450 e-STUDIO352/452 e-STUDIO353/453 | Taste " User Function " wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. |
| e-STUDIO2007/2507i | Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “,den Punkt „ List “ auswählen und danach das Feld „ Counter “ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht inkl. Scan wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |

Scanclicks

| S/W Systeme | |
|---|--|
| e-STUDIO2309A/2809A | Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “, den Punkt „ List “ auswählen und danach das Feld „ Counter “ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht inkl. Scan wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. |
| e-STUDIO355/455 e-STUDIO356SE/456SE/506SE e-STUDIO357/457/507 | Taste „ Counter “ / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unter der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2508A e-STUDIO3008A e-STUDIO3508A e-STUDIO4508A e-STUDIO5008A | Im Display „ Zähler “ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO477S e-STUDIO527S | Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler unten angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO520/600/720/850 e-STUDIO523/603/723/853 | Taste „ User Function “ wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. |
| e-STUDIO555/655/755/855 e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE e-STUDIO557/657/757/857 | Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO5508A e-STUDIO6508A e-STUDIO7508A e-STUDIO8508A | Im Display „ Zähler “ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |

Scanlicks

| Farbsysteme | |
|---|--|
| e-STUDIO2500c/3500c/3510c | Taste "User Function" wählen, Gesamtzähler drücken, „Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. |
| e-STUDIO2020c/2330c/2820c e-STUDIO3520c/3520ci/4520c e-STUDIO5520c/6520c/6530c | Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2050c/2550c e-STUDIO2040c/2540c/3040c e-STUDIO3540c/4540c e-STUDIO5540c/6540c/6550c | Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2040cSE/2540cSE/3040cSE e-STUDIO3540cSE/4540cSE e-STUDIO5540cSE/6540cSE/6550cSE e-STUDIO5560cSE /6560c/6570c | Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2000AC e-STUDIO2500AC | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2010AC e-STUDIO2510AC | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2505AC e-STUDIO3005AC e-STUDIO3505AC e-STUDIO4505AC e-STUDIO5005AC | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |

Scanlicks

| Farbsysteme | |
|---|--|
| e-STUDIO2515AC e-STUDIO3015AC e-STUDIO3515AC e-STUDIO4515AC e-STUDIO5015AC | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO2555CSE e-STUDIO3055CSE e-STUDIO3555CSE e-STUDIO4555CSE e-STUDIO5055CSE | Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO287CS e-STUDIO347CS e-STUDIO407CS | Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO5506AC e-STUDIO6506AC e-STUDIO7506AC | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO5516AC e-STUDIO6516AC e-STUDIO7516AC | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |

Scanlicks

| Green Office | |
|--|--|
| e-STUDIO306LP/307LP | Taste „Counter“ / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |
| e-STUDIO3508LP e-STUDIO4508LP e-STUDIO5008LP | Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann „Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanlicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten. |

Beispiel für einen Ansicht **Scan-Zähler** auf der **Gesamtzähler Liste**.

SCAN-ZÄHLER

| | VOLLFARBEN | ZWEIFARBEN | SCHWARZ | GESAMT |
|----------|------------|------------|---------|--------|
| KOPIEREN | 2080 | 0 | 2651 | 4731 |
| FAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETZWERK | 1861 | 0 | 4205 | 6066 |
| GESAMT | 3941 | 0 | 6856 | 10797 |